



中华人民共和国国家标准

GB/T 8059.3—1995

家用制冷器具 冷冻箱

Household refrigerating appliances
—Freezers

1995-08-29 发布

1996-08-01 实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
家 用 制 冷 器 具
冷 冻 箱

GB/T 8059.3—1995

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045

<http://www.bzchs.com>

电话：63787337、63787447

1996年6月第一版 2005年1月电子版制作

*

书号：155066·1-12334

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准

家用制冷器具 冷冻箱

GB/T 8059.3—1995

代替 GB 8059.3—87

Household refrigerating appliances —Freezers

本标准等效采用国际标准 ISO 5155 : 1995《家用冷冻食品储藏箱和食品冷冻箱——主要性能和试验方法》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了冷冻箱的术语、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于 500 L 以下的封闭式电机驱动压缩式家用冷冻箱(以下简称冷冻箱),本标准不适用于特殊用途的冷冻箱。

2 引用标准

GB 191 包装储运图示标志

GB 1019 家用电器包装通则

GB/T 2423.17 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ka:盐雾试验方法

GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)

GB 3785 声级计的电声性能及测试方法

GB/T 4214 家用电器噪声功率级的测定

GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全 通用要求

GB 4706.13 家用和类似用途电器的安全 家用电冰箱和食品冷冻箱的特殊要求

GB 4798.1 电工电子产品应用环境条件 贮存

GB 4798.2 电工电子产品应用环境条件 运输

3 术语

3.1 电冰箱 household refrigerating appliances

一个供家用的具有适当容积和装置的绝热箱体,用消耗电能的手段来制冷,并具有一个或多个间室,它包括冷藏箱、冷藏冷冻箱、冷冻箱。

3.2 冷冻食品储藏箱 frozen food storage appliances

一个供家用的有适当容积和装置的绝热箱体,采用消耗电能的手段来制冷,并具有一个或多个间室。在规定的试验条件下,将等于或低于 -18°C 的食品放入箱内,这些间室温度上升不高于 -18°C 。

注:在某些情况下该间室内允许有“二星”级部分〔见附录 B(补充件)中 B6〕。

3.3 食品冷冻箱 food freezer

一个供家用的有适当容积和装置的绝热箱体,采用消耗电能的手段来制冷,并具有一个或多个间